

Инструкция по сборке тумбы Meta/Meta 460x360x490



ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014 Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.35550/23 от 13.03.2023 г., действительна до 12.03.2026 г. включительно

Перед сборкой

- 1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
- 2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- 3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
- 5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.
- 6. Все не задействованные технологические отверстия и фурнитуру закрыть заглушками.

Для сборки вам понадобится:

Крестовая отвертка
Молоток

Комплектовочная ведомость тумба Meta (Мета) 460x360x490

Номер упаков ки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/1	Упаковка Тумба Meta 485*385*100	RO1	Крыша 460*360*16	1	
		SL1	Боковая стенка левая 273*358*16	1	
		SR 1	Боковая стенка правая 273*358*16	1	
		SL2	Боковая стенка ящика левая 300*110*16	1	
		SR2	Боковая стенка ящика правая 300*110*16	1	
		BK2	Задняя стенка ящика 367*110*16	1	
		FR1	Фасад ящика 420*135*16	1	
		BO1	Дно 460*360*16	1	
		BO2	Дно ящика 380*297*3	1	
		BK1	Задняя стенка тумбы 437*285*3	1	
		TD1	Tex. Деталь 60*273*16	1	(не используется)
		TD2	Tex. Деталь 115*460*16	1	(не используется)
			Инструкция по сборке	1	
			Паспорт по эксплуатации	1	
			Пакет фурнитуры	1	
		FSN023	Направляющие шариковые п/д 300мм/35мм	1	<u> </u>
		FRS052	Опора дер 46x32x175 шп M8L12 бел дуб.	4	
	Пакет фурнитуры	FRS051	Пластина металл для опор №574 58*65мм 20град отв М8	4	
		FTS004	Саморез 3,5*16 потай	28	(%)))))))))
		FMP015	Бусола под шуруп d5, H12, отделка нейтральная	16	
		FOP005	Шкант 8*30	12	
		FCE016	Шток эксцентрика евровинт 34мм	6	92
		FCE019	Эксцентрик для плит 16мм	6	
		FCE020	Винт-конфирмат 7*50 DIN 912	6	
		FFD035	Заглушка самоклеющаяся Д13, цвет	6	0
		FFD013	Заглушка эксцентрика, цвет	6	(a)
		FOP037	Ключ шестигранный Z-образный	1	



























